

Ghid instalare

This manual is available in English, French and Spanish on www.spacer.ro and www.spacer-tech.com. Please search for the corresponding code.

Caracteristici sursa Spacer SPPS-BZCO-500/ 600/ 700

Putere reala, pentru PC gaming: 500/ 600/ 700 W

Intel ATX 12V 3.1

Carcasa: SECC 0.5mm

Conectori: 5 x SATA + 1 x 4PIN Molex, MB 20+4 PIN, CPU P8 (4+4), PCI-E

P8 (6+2) x 2, 1.5m EU cablu alimentare.

Eficienta 80% Bronze (compatibil)

Dimensiuni aprox.: 150 x 86 x 140 mm

Continut ambalaj:

Sursa Spacer SPPS-BZCO-500 / 600 / 700

Cablu de alimentare de la priza

Acest ghid de instalare

P/N: SPPS-BZCO-500

AC INPUT	200-240Vac, 50-60Hz				
DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	15A	15A	41A	0.3A	2.5A
MAX. COMBINED POWER	80W		492W	3.6W	12.5W
	500W				

P/N: SPPS-BZCO-600

AC INPUT	200-240Vac, 50-60Hz				
DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	15A	15A	50A	0.3A	2.5A
MAX. COMBINED POWER	80W		600W	3.6W	12.5W
	600W				

P/N: SPPS-BZCO-700


AC INPUT	200-240Vac, 50-60Hz				
DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	15A	15A	58A	0.3A	2.5A
MAX. COMBINED POWER	80W		696W	3.6W	12.5W
	700W				

Instructiuni conectare:

Atentie! Cablul de alimentare de la priza electrica se instaleaza ultimul, dupa ce au fost conectate toate cele urmatoare.

Va rugam conectati conectorul ATX 24pin in interfata aferenta din placa de baza.

Conector placa de baza



Va rugam conectati conectorul pentru alimentarea procesorului in interfata dedicate

Conector processor (CPU)



Va rugam conectati dupa cum este necesar conectorul pentru placa video.

Va rugam conectati dupa cum este necesar alimentarea unitatilor de stocare SSD/HDD/unitate optica.

Atentie! Introduceti in interfetele aferente urmarind cu grija fanta de ghidaj prezenta pe aceste conectoare

Conector placa video:



Conector SATA



Pentru dispozitive suplimentare puteti folosi adaptoare de la MOLEX la conectorul dispozitivului dvs.

Conector MOLEX



Dupa ce ati verificat inca o data instalarea corecta a tuturor componentelor si conectarea corecta a tuturor alimentariilor necesare puteti introduce in sursa cablul de alimentare de la priza dvs. Este posibil sa fie nevoie sa schimbati pozitia butonului de pe spatele exterior al sursei pe care scrie "ON"

Pentru a evita incalzirea suplimentara trebuie multa atentie la managementul cablurilor astfel incat sa nu fie impiedicat fluxul de aer. Este recomandata strangerea cablurilor cu ajutorul unor bride de plastic.



Atentie! Aveti grija la introducerea si scoaterea mufelor din dispozitive pentru a evita daune sau defecte ulterioare.

Precautii

Tensiunea din interiorul sursei poate fi periculoasă. Nu deschideți și nu încercați să demontați unitatea. Aceasta nu conține componente care pot fi reparate de utilizator.

Nu permiteți pătrunderea lichidelor sau a obiectelor străine în interiorul sursei. Nu așezați băuturi sau recipiente cu lichide pe sau în apropierea unității.

Evitați utilizarea sursei în medii umede sau în zone unde există apă stagnantă sau curgătoare.

Nu acoperiți orificiile de ventilație. Asigurați o circulație adecvată a aerului în jurul sursei.

Evitați expunerea la lumina directă a soarelui și nu instalați unitatea în apropierea surselor de căldură, cum ar fi radiatoare, încălzitoare sau alte echipamente care degajă căldură.

Produsul nu conține componente care pot fi reparate de utilizator. În cazul unei defecțiuni, opriți imediat utilizarea produsului și adresați-vă exclusiv unui service autorizat pentru verificare și reparație.

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



Eliminare deseuri: Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul sursa Spacer SPPS-BZCO-500 / 600/ 700 este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

